

mert nincs idő a várakozásra

Felhasználói kézikönyv 5.0



© 2019-2023. VemSoft Ltd. All Rights Reserved.



Tartalom

1.	BookMyCharging általános leírása 3
2.	BookMyCharging működése 4
2.1	Az applikáció indítása 4
2.1.1	Jogi nyilatkozat megtekintése 5
2.1.2	Jogi nyilatkozat elutasítása 5
2.1.3	Jogi nyilatkozat elfogadása6
2.2	Bejelentkezés6
2.3	Térkép nézet7
2.3.1	Menü 8
2.3.1.1	Felhasználó9
2.3.1.2	Szűrő10
2.3.1.3	Töltőállomások11
2.3.1.4	Szolgáltatók és adataik11
2.3.1.4.1	Bankkártya12
2.3.1.4.2	Párosított RFID-kártyák megtekintése13
2.3.1.5	Számlázási adatok14
2.3.1.6	Töltések listája14
2.3.1.7	ÁSZF15
2.3.1.8	Adatvédelem15
2.3.1.9	Információ15
2.4	Töltés16
2.4.1	Töltőállomás 16
2.4.2	Csatlakozónézet17
2.4.3	Töltés18
2.4.4	Töltés befejezése 19
2.4.5	Navigáció 20
2.4.6	Probléma bejelentés21
2.4.7	RFID-párosítás 22





1. BookMyCharging általános leírása

A BookMyCharging mobil applikáció Android és iOS operációs rendszerek alatt működő alkalmazás.

A Google Play és az App Store áruházakból lehet letölteni a telefonokra.

Az applikáció lehetőséget biztosít az elektromos autók töltéséhez használt töltőpontok keresésére, valamint a kiválasztott töltőállomásra előre meghatározott töltési időintervallumot foglalására és a töltés díjának rendezésére.







2. BookMyCharging működése

2.1 Az applikáció indítása

Az alkalmazás indításához koppintson az ikonra.



Első indításkor, ill. a szabályzat változásakor az applikáció megnyitásakor megjelenik egy felület amely tartalmazza az jogi nylatkozatokat:

- megtekintéséhez Jogi nyilatkozat megtekintése gomb
- elfogadásához Elfogadom gomb
- elutasításához Elutasítom gomb

szükséges gombokat.







2.1.1 Jogi nyilatkozat megtekintése

A 'Jogi nyilatkozat megtekintése' gombra koppintás után az alkalmazás átnavigál a www.bookmycharging.com weboldalra.



Az oldalon keresztül letölthető, az 'Adatkezelési szabályzat'-ra koppintva indítható el a nyilatkozat letöltése.



2.1.2 Jogi nyilatkozat elutasítása

Elutasítás esetén az applikációba nem történik meg a belépés.





2.1.3 Jogi nyilatkozat elfogadása

Az 'Elfogadom' gombra koppintás után indítható belépés az alkalmazásba.

2.2 Bejelentkezés



Lehetőség van regisztráció nélkül is használni az alkalmazást. Ebben az esetben minden töltésnél meg kell adni a számlázási adatokat és a fizetésnél a kártyaadatokat.









A regisztrációval történő használat az alábbi előnyöket jelenti a felhasználónak:

- fizetős töltőpontok egyszerű használata
- számlázási adatok mentése
- korábbi töltések listája

2.3 Térkép nézet



Az applikáció megnyitásakor lehetőség van a helyadatok megadásának bekapcsolására, de az applikáció ennek mellőzése esetén is működik. De nagyon megkönnyíti az app használatát a helyadatok bekapcsolása.

Belépést követően a térképnézet jelenik meg.







A BookMyCharging által irányított töltőpont zöld-, a foglalt töltőpontok piros-, a hibás, üzemen kívüli töltőpont szürke pinnel jelenik meg a térképen.

Amennyiben a térképen egy körben egy szám látható, akkor a körre koppintva további – a körben megjelenített számú – töltőpont jeleníthető meg.

2.3.1 Menü

A térképnézet jobb felső sarkában lévő 3 vonalra koppintva jelenik meg a menü. Regisztrálatlan felhasználóknak szűkített, regisztrált falhasználóknak teljes funkcióval.







2.3.1.1 Felhasználó

A menü legfelső sorára koppintva megjelenik az aktuálisan belépett felhasználó.

Az emailcím sorának elején van a Kilépés gomb, a végén pedig a Törlés. A kilépés gombbal kijelentkezik a fiókjából, a törlés gombbal törli a fiókját minden adattal együtt.

Az e-mailes regisztrációnál itt van lehetőség a belépési jelszó módosítására is.







2.3.1.2 Szűrő

A Szűrő megnyitásával lehet szűkíteni a megjelenítendő töltőket.

Szűrési szempontok:

- Roaming ki/be
- Töltőtípus
- Ország
- Szolgáltató
- töltési sebesség







2.3.1.3 Töltőállomások

Töltőállomások listája. Az applikációban elérhető töltőállomások, az aktuális pozíció szerinti távolságban sorba rendezve. A legközelebbi van a sor elején.



2.3.1.4 Szolgáltatók és adataik

A menü második blokkjában vannak felsorolva a szolgáltatók. A sor végén lévő nyíllal lehet lenyitni az adott szolgáltatóhoz tartozó adatokat.







8:36 🗢

2.3.1.4.1 Bankkártya

A szolgáltatóhoz regisztrálható bankkártya, ami meggyorsítja a töltésindításkor a fizetést.



Új bankkártya regisztráció:







2.3.1.4.2 Párosított RFID-kártyák megtekintése

A szolgáltatóhoz párosítható RFID-kártya a csatlakozónézetben, amikor annál a töltőnél tartózkodik (RFID-párosítás). Itt a párosított kártya neve és azonosítója látható. A pipa azt jelzi, hogy aktív és használható. A kukával megszüntethető a párosítás







2.3.1.5 Számlázási adatok

A töltésekről számla kiállításához szükséges a számlázási adatok megadása. Magánszemélyként vagy cégként lehet számlázási adatokat megadni. Regisztrálatlan felhasználónál az email címet is meg kell adni. Regisztrált felhasználónak elég egyszer megadni a számlázási címet. Ennek adatai kerülnek a számlára, ami az emailcímre kerül kiküldésre.

12:15		12 * * * * .	ul 68% 🖥
<	BookM	lyCharging	≡
Számla	ázás típusa:	Magánszem	ély 🕶
Email			
Vezeté	knév		
Keresz	tnév		
Irányíto	ószám		
Város			
Cím			
Ország	J		Ŧ
Telefor	nszám		_
	MEN	TÉS	
			<u>v</u> v

2.3.1.6 Töltések listája

A regisztrált felhasználók megtekinthetik a korábbi töltéseiket.







2.3.1.7 ÁSZF

A menü harmadik blokkjában megnyitható a BookMyCharging applikáció használatához tartozó ÁSZF dokumentum.

2.3.1.8 Adatvédelem

Megnyitható a BookMyCharging applikáció használatához tartozó Jogi nyilatkozatok.

2.3.1.9 Információ

A BMC mobil applikáció rövid leírása, aktuális verziószáma kérhető le.







2.4 Töltés

2.4.1 Töltőállomás

Térképnézetben a pinre, vagy a Töltőállomások listában a névre koppintva megnyílik a töltőállomás részletes oldala.

12:58	X *	🎕 🎭 al al 73	2% 🖻
🕞 Bo	okMyChargi	ing	≡
+ - 33111 - Gunduu	100	INVAUTCA	X
Orlen Mezőköve 3400 Mezőkövesd Löv • 114.6 km légvonalb	esd rői út 33. an		7
CCS - 50kW 270 Ft/kWh		FOGLA	LT
CHAdeMO - 5 270 Ft/kWh	i0kW	INDÍTA	s

Ezen az oldalon a töltőállomásról az alábbi adatok láthatóak:

- a töltőállomás pinje
- a neve
- pontos címe
- a töltőállomás a felhasználó aktuális helyétől számított távolsága
- töltőfejek és azok aktuális státusza: szabad, foglalt, hibás
- a töltésre vonatkozó fizetési adat (ingyenes vagy a töltés díja a helyi valutában)

Ha nem látja az összes csatlakozót, akkor húzza felfelé az ablakot.

Két lehetőség van:

- a töltés indítása az Indítás gombbal
- további részletek megtekintése a csatlakozóról, amennyiben csatlakozó adataira koppint. Lásd Csatlakozónézet





2.4.2 Csatlakozónézet

A töltőállomás nézetben a csatlakozó tulajdonságaira koppintva jelenik meg.



- Töltőpont neve
- Probléma bejelentés 🔺
- Navigáció 1
- Csatlakozó neve, tarifája, ikonja
- Információ
- Link
- Napi nyitvatartás
- Töltő fotói, hogy könnyebben megtalálható legyen
- Lefoglalt összeg: a csúszkával állítható a kívánt összeg
- Lefoglalt összeghez tartozó kalkulált töltés kWh @ kW (perc)
- Indítás gomb
- A töltőoszlop közelében található létesítmények
- RFID párosítás: itt lehet akár más szolgáltató RFID-kártyáját párosítani a BookMyCharging felhasználói fiókjához





2.4.3 Töltés

Töltőnézetben az Indítás gombbal lehetséges a töltés elindítása, a kívánt töltőfejjel. Az ellenőrzőkérdés, majd a bankkártya megadásával, az autó csatlakoztatával elindul a töltés. Folyamatban lévő töltés adatai:

- Töltési sebesség
- Töltés állapot
- Várható összeg















2.4.4 Töltés befejezése

Töltőnézetben a folyamatban lévő töltéseknél a Töltés befejezése gombbal történik a leállítás. Sikeres leállítást követően a Fizetési összefoglaló jelenik meg, amely tartalmazza a befejezett töltés részletes adatait.



A töltés indításakor befoglalt összeg és a fizetett összeg közötti különbség felszabadításra kerül a bankkártyán. Ennek időtartama a fizetési szolgáltatótól és a bankkártyát kiadó banktól függ.





2.4.5 Navigáció

A töltőpont nézetben lehetőség van a kiválasztott töltőhöz navigációt indítani.

A töltőnél megjelenő navigáció gombra koppintva bejön a telefonon lévő navigációs program (pl. Google térkép). Ha több is van, akkor a választási lehetőség, hogy melyikkel történjen az útvonaltervezés az adott tartózkodási ponttól a kiválasztott töltőpontig.







navigáció





2.4.6 Probléma bejelentés

Folyamatban lévő töltés esetén töltőpont nézetben megjelenik egy hibabejelentő ikon. Fényképet kell készíteni az adott problémáról, és a képhez egy probléma kategóriát választva elküldhető a bejelentés.





A kép elkészítése után még vissza lehet lépni a kamera élőképéhez, ha új kép készítése szükséges.





2.4.7 RFID-párosítás

Csatlakozónézetben az alsó részen indítható. Koppints az RFID-párosítás részben a pluszra. Ezután adjon be egy nevet, amiről megismeri ezt a kártyát az appban. Majd felszólítja az app, hogy érintse az RFIDjét az olvasóhoz. (Vannak töltők, amik az autócsatlakoztatását igénylik ahhoz, hogy olvassák a kártyát.) Érintés után az app tájékoztatja sikeres párosításról vagy a fellépett hibáról.

10:15 🛛 🕸 🕸 🗟 ភាពការ 🔒 63%	10:15 🛛 🕸 🕸 🖓 od od 🔒 63%	10:15 🛛 🕸 🕸 😤 ant ant 🗟 63%	10:17 🔃 🕸 ≹ 😤 at at 🕯 62%
<	<	K BookMyCharging =	K BookMyCharging E
LinCHR Teszttöltő	LinCHR Teszttöltő	LinCHR Teszttöltő	LinCHR Teszttöltő 🛛 🔺 🕇
Type 2 - 2kW Ingvenes • Nyitva: szombat 10.00-20.00 • Mal nyitvatartás: Zárva	Nevezd el az RFID kártyát	Type 2 - 2kW Ingvenes Nytiva: szombat 10:00-20:00 Mal nytivatartás: Zárva	Type 2 - 2kW Ingvenes Nytiva: szombat 10:00-20:00 Mai nyitivatartás: Zárva
Lefoglalt idő Perc	Sima Lefe erc MÉOSEM MENTÉS	Lefoglalt idő Perc	Lefoglait idő Perc
RFID párosítás ((··)) Új RFID +	RFID párosítás ((⊷)) Új RFID +	RFID párosítás ((:)) Új RFID +	Az RFID kártya párosítása sikeres volt. Töltés indításához érintse a kártyát a kijelzőhöz.
	B Sima Simán Soma ♥ q¹w²e³r⁴t⁵z⁵u″i⁵o³p° a s d f g h j k l		
	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	A párosítás véglegesítéséhez érintsd az RFID kártyát az RFID-kártyaolvasóhoz.	

Sikeres párosítás esetén is felhívhatja az app a figyelmét, hogy a mentett bankkártyáját automatikus fizetésre kell állítania. Ez előfeltétele a fizetős töltők RFIDs használatához.

Az RFID ka Töltés indi bankkárty	irtya párosítása sikeres vol [:] itása előtt aktiválja áját.

A párosítás a menüből szüntethető meg az adott szolgáltatónál az RFID menüpontban.

